



**DOSTUPNO KAO**
**VC010GZ** bez baterije i punjača

**KORISNIČKE PREDNOSTI**

- 5-stepeno podešavanje visine četke, pružajući povećanu efikasnost u podizanju prašinu i prljavštinu iz dubine tepiha
- Niska glava čistača sa visinom od oko 80 mm omogućava lak ulazak glavu čistača u uska mesta
- Bočna četka sa svake strane glave čistača može obrisati prašinu akumulirani duž i blizu zidova
- Dugme za izbor režima rada sa 3 usisne snage sa funkcijom memorije režima
- Odvojiva aluminijumska cev sa integrisanom ručkom za čišćenje u uglovima ili skučenih prostora
- Režim niske buke omogućava upotrebu u okruženjima osetljivim na buku
- Pruža do 100 minuta rada koristeći BL4050F bateriju u režimu niske buke
- 5 L Veliki kapacitet vreće za prašinu omogućava kontinuiran rad čišćenja
- Glavno telo koje se može nagnuti do 90 stepeni omogućava čišćenje u uskim prostorima
- Lampica upozorenja za odlaganje prašine / Lampica greške četkice / Kapacitet baterije lampica upozorenja
- LED svetlo za posao sa prekidačem za uključivanje/isključivanje pogodno je za čišćenje na tamnim mestima
- Dodatak za ciklon (prodaje se zasebno)

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

<b>Napon akumulatora</b>	40 V max XGT
<b>Maksimalni protok vazduha</b>	1,8 m <sup>3</sup> /mm
<b>Maksimalno zatvoreno usisavanje</b>	15 kPa
<b>Snaga usisavanja (3./2./1.)</b>	110/50/25 W
<b>Stopa sakupljanja prašine (3./2./1.)</b>	55/45/36 %
<b>Dimenzije (L×W×H)</b>	326 x 381 x 1.146 mm
<b>Težina*</b>	8 kg

*\* Sa baterijom BL4020*
**ISTAKNUTI PROIZVODI**

**Četkica bez-alata zamena**  
omogućava brzo održavanje.

**Glavno telo može da se nagne do 90 stepeni**  
Za čišćenje u uskim prostorima ispodnameštaj, sofa, krevet i još mnogo toga.

**5-stepeni četkica podešavanje visine**  
5-stepeni ručno podešiv do dužine gomile tepiha.

**Bočna četka**  
Bočne četke na obe strane su pogodne za čišćenje uz i blizu zidova.

**PRIBOR**
**HEPA filter**  
191E39-5

**Vreća za prašinu za višekratnu upotrebu**  
191Y86-6

**Set za montažu rukohvata**  
1912B1-6

**BUKA**

Nivo zvučnog pritiska: **70 dB(A)**  
Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**
**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4025F, BL4040, BL4040F, BL4050F and BL4080F**
**POVEZANI PROIZVODI**

**LXT 18 + 18 V DVC560**  
Akumulatorski uspravni čistač

**40 V max XGT VC011**  
Bežični ranac USISIVAČ

**40 V max XGT VC008**  
Bežični ranac USISIVAČ

**40 + 40 V max XGT VC001**  
Akumulatorski usisivač

**40 V max XGT VC003**  
Akumulatorski usisivač